

PLE-WP3S2Z-EU Panel ścienny

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Może być stosowany ze wzmacniaczami miksującymi Plena Easyline (PLE)
- ▶ Zdalny wybór trzech wejść źródła muzycznego
- ▶ Zdalny wybór stref
- ▶ Doskonałe uzupełnienie regulatorów głośności Bosch
- ▶ Połączenie łańcuchowe wielu paneli ściennych

Panel ścienny Plena PLE-WP3S2Z-EU stosowany jest do zdalnego wybierania źródła sygnału muzycznego oraz aktywowania lub dezaktywowania stref miksera dźwiękowego lub wzmacniacza miksującego Plena PLE.

Podstawowe funkcje

Zdalne sterowanie strefami i źródłem sygnału

Ze zdalnej lokalizacji, poprzez wybór indywidualnych przełączników, mogą być sterowane dwie strefy i trzy źródła sygnału.

Wskaźniki

Stan włączenia każdej ze stref i wybrane źródło sygnału muzycznego wskazywane są przez diodę LED.

Połączenia i ustawienia

Za pomocą kabla CAT-5 i złącza RJ-45 panel ścienny PLE-WP3S2Z-EU może zostać prosto i szybko podłączony do miksera serii PLE lub wzmacniacza miksującego. Konfiguracja nie jest wymagana.

Połączenia łańcuchowe / lokalizacje zdalne

Do zdalnie sterowanego miksera serii PLE lub wzmacniacza miksującego można podłączyć maksymalnie cztery panele ścienne PLE-WP3S2Z-EU w konfiguracji łańcuchowej.

Certyfikaty i świadectwa

Standardy bezpieczeństwa	Zgodnie z EN 60065
Emisja zakłóceń elektromagnetycznych	Zgodnie z EN 55103-1
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne	Zgodnie z EN 55103-2

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Planowanie

Panel ścienny łączony jest z mikserem lub wzmacniaczem miksującym za pomocą standardowego kabla CAT-5 ze złączem RJ-45. Maksymalna długość kabla wynosi 200 m. Kształty i kolory dobrano tak, aby pasowały do każdego wnętrza. Konstrukcja charakteryzuje się łatwością instalacji i obsługi oraz pełną niezawodnością. Wygląd dopasowany jest do regulatorów głośności głośników Bosch. Przyciski panelu ściennego mają takie same funkcje jak odpowiednie przyciski panelu czołowego miksera Plena

Dołączone części

1	PLE-WP3S2Z-EU Panel ścienny
1	Karta referencyjna

Dane techniczne**Parametry elektryczne**

Zasilanie	
Napięcie zasilania	5 VDC, dostarczane przez podłączony wzmacniacz
Pobór prądu (typowy)	<50 mA
Złącza	
Do wzmacniacza (miksującego)	1 x RJ-45
Połączenie przelotowe	1 x RJ-45

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	87 x 87 x 21 mm
Ciężar	Ok. 0,35 kg
Kolor	Biały
Kolor tekstu etykiety	Srebrny

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-10°C ÷ +45°C
Temperatura przechowywania	-40°C ÷ +70°C
Wilgotność względna	<95%

Zamówienia - informacje**PLE-WP3S2Z-EU Panel ścienny**

służy do zdalnego wybierania źródła sygnału muzycznego oraz aktywowania lub dezaktywowania stref miksera dźwiękowego lub wzmacniacza miksującego Plena PLE
Numer zamówienia **PLE-WP3S2Z-EU**

Reprezentowana przez:

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl