

MW1-HTX-Fx – Bezprzewodowe mikrofony ręczne

www.boschsecurity.pl



BOSCH

Technologia bliżej nas



Advantage Line

Bezprzewodowe mikrofony ręczne MW1-HTX-F1 i MW1 HTX-F2 są częścią systemu mikrofonów bezprzewodowych firmy Bosch. Kompletny system składa się z odbiornika (MW1-RX-F1 i MW1-RX-F2), bezprzewodowego mikrofonu ręcznego (MW1-HTX-F1 lub MW1-HTX-F2) lub bezprzewodowego nadajnika mocowanego do paska z miniaturowym przypinanym mikrofonem typu lavalier (MW1-LTX-F1 oraz MW1-LTX-F2). Poszczególne elementy systemu sprzedawane są oddzielnie, aby zapewnić maksymalną elastyczność w projektowaniu systemu.

Możliwości

- ▶ 193 kanały UHF
- ▶ Technologia syntezy PLL
- ▶ Wyświetlacz LCD z sygnalizacją stanu baterii i częstotliwości pracy
- ▶ Funkcja blokady
- ▶ Około 15 godzin pracy przy użyciu baterii alkalicznych

2 | MW1-HTX-Fx – Bezprzewodowe mikrofony ręczne

Dane techniczne

Parametry elektryczne	
Baterie	2 x R6 / AA / UM3 1,5 V
Żywotność baterii	ok. 15 godzin
Modulacja	FM
Wybór częstotliwości	synteza PLL
Zakres częstotliwości	MW1-HTX-F1: 790 – 814 MHz MW1-HTX-F2: 852 – 876 MHz
Kanały	193 kanały w odstępach co 125 kHz
Stabilność częstotliwości	±0,005%
Dewiacja częstotliwości	±48 kHz
Stosunek sygnał / szum	>102 dB
Moc wyjściowa nadajnika	10 mW
Tłumienie sygnałów niepożądanych	>60 dBc
Zakres dynamiki	>110 dB
Pasma przenoszenia	50 Hz - 15 kHz
Parametry mechaniczne	
Wymiary (wys. x szer.)	260 x 50 mm
Kolor	grafitowy
Masa	350 g
Antena	wbudowana
Parametry środowiskowe	
Temperatura pracy	-25 ÷ +55°C
Temperatura przechowywania	-40 ÷ +70°C
Wilgotność względna	<95%
Certyfikaty i świadectwa	
Region	Certyfikacja
Europa	CE
Oznaczenie CE	dyrektywa R i TTE 1999/5/EC
Kompatybilność elektromagnetyczna	ETSI EN 301489-1 ETSI EN 301489-9 ETSI EN 300422-2
Dołączone części	
Ilość	Elementy
1	Bezprzewodowy mikrofon ręczny MW1-HTX-F1 lub Bezprzewodowy mikrofon ręczny MW1-HTX-F2
1	Uchwyt mikrofonowy
1	Futerał ochronny
2	Baterie R6 / AA
6	Kolorowe nakładki
Zamówienia - informacje	
MW1-RX-F1 Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego UHF	MW1-RX-F1
MW1-RX-F2 Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego UHF	MW1-RX-F2

MW1-HTX-F1 Bezprzewodowy mikrofon ręczny UHF	MW1-HTX-F1
MW1-HTX-F2 Bezprzewodowy mikrofon ręczny UHF	MW1-HTX-F2

Reprezentowana przez:

Poland
Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl