

KONTROLER
NAŚCIENNY
LM-8000

Cechy:

- Dla systemu PX-8000
- Wygodna instalacja bez ustalania ID
- Regulacja głośności oraz wybór muzyki tła BGM
- Niezależne wejście mikrofonowe oraz do nadawania BGM(muzyki tła)
- Do montażu natynkowego w pojedynczy układ skrzynki elektrycznej
- Komunikacja na długie odległości (RS-422)
- Zasilanie : 24VDC
- Waga: 130g
- Wymiary : 70mm x 114 mm x 52mm



Specyfikacja:

		PX-8000	RM-8000	LM-8000
Wyjście audio		0dB(wymetryczne)		
Wejście audio	Mikrofon przywoławczy,mikrofon RM,mikrofon LM	-50dB(symetryczne)		
	Liniowe(matryca i panel)	-10dB(symetryczne)		
Regulacja barwy(tony niskie i wysokie)	Mikrofon przywoławczy	+10dB		
	Wyjścia stref	+12dB		
Użyteczny zakres częstotliwości	Wejścia liniowe	60Hz-15Hz+-3dB		
	Wejścia mikrofonowe	100Hz-10kHz+-3dB		
Stosunek sygnał/szum	Wejścia liniowe	>75dB		
	Wejścia mikrofonowe	>65dB		
Współczynnik zniekształceń harmoniczných	Wejścia liniowe	<0,05%		
	Wejścia mikrofonowe	<0,05%		
Priorytety		Mikrofon przywoławczy>komunikat alarmowy>RM1>RM2>RM3>RM4>LM>wejście liniowe matrycy		
Zasilanie phantom		24V		
Interfejs transmisji(RS-422)	Prędkość transmisji	9600bps		
	Długość trasy	Maksymalnie 300m(przewód UTP CAT5)		
Temperatura pracy		-10 C do +40 C		
Zasilanie		220- 240V,50Hz		
Pobór mocy		60W	-	-
Waga		7,5kg	1,5kg	130g
Wymiary(długość x wysokość x głębokość)		482x132x380mm	200x70x206mm	70x114x52mm