

WZMACNIACZ
MIKSUJĄCY

A-60



Opis:

Prosta i niezawodna konstrukcja przeznaczona dla systemów rozgłaszania w restauracjach, sklepach, szkołach itp.

- moc wyjściowa A-60 60W(RMS)@<1%THD
- 3 wejścia mikrofonowe XLR/ ¼" oraz 2 wejścia AUX
- Dwu punktowa regulacja barwy (wysokie, niskie)
- System priorytetów (wejście MIC1 wycisza wszystkie inne wejścia)
- Zasilanie: 100~120VAC lub 220~240VAC;50/60Hz (w zależności o zamówienia)
- Pobór mocy : A-60: 75W
- Waga: 8,9kg
- Wymiary 420 x 88 x 320mm

Specyfikacja:

	A-60	A-120
moc wyjściowa/impedancja	15.5V/4W , 70V/81.6W , 100V/166.7W	21.9V/4W , 70V/40.8W , 100V/83.3W
odpowiedź częstotliwościowa(+3dB)	80Hz~16kHz	
T.H.D	Mniej niż 1%	
S/N		
MIC	lepiej niż 50dB	
AUX	Lepiej niż 75dB	
wejścia Czuość /Impedancja		
wejścia mikrofonowe 1~3	-60dB/600W, symetryczne	
wejście AUX 1	-10dB/10kW, nie symetryczne	
wejście AUX 2	+3dB/10kW, nie symetryczne	
korekcja barwy		
wysokie(10kHz)	+-12dB	
niskie (100Hz)	+-12dB	
zasilanie	100-120VAC lub 220-240VAC;50/60Hz (w zależności od zamówienia)	
pobór mocy	75W	105W
waga	8,9kg	10,3kg
wymiary	420 x 88 x 320 mm	

Panel Tylny:

