

CYFROWY WIELOKANAŁOWY  
WZMACNIACZ MOCY**DPA-430H****Cechy:**

- Zajmuje mało miejsca przy montażu w szafie rack (wymiar wzmacniacza 1U)
- Wielokanałowy wzmacniacz mocy , 4 kanały x 300W
- Niezależne zasilanie SMPS dla każdego kanału
- Niski poziom wydzielania ciepła oraz poboru mocy , mała waga
- Przełącznik filtra górnoprzepustowego (65Hz/400Hz)
- THD (Filtr AES17) : (300W,1kHz) mniej niż <0,1% ; (100W, 1kHz) mniej niż <0,03%
- Stosunek sygnału do szumu (20kHz LPF, A-WTD) : >100dB
- Odpowiedź częstotliwościowa dla wysokich częstotliwości ( +1, -3dB) :  $\geq 20$ kHz
- Odpowiedź częstotliwościowa dla niskich częstotliwości :  
Wyłączony filtr górnoprzepustowy (-3dB +- 2dB) : 65Hz  
Włączony filtr górnoprzepustowy (-3dB +- 2dB) : 400Hz
- Wewnętrzny wybór głośności lub przycięcia
- Wskaźniki : Ochrony , Klip , -10dB , -30dB
- Ochrona : termiczna ,DC , przeciwzwarceniowa , nad prądowa
- Źródło zasilania : AC 120 V lub 220-240VAC, 50/60Hz (W zależności od zamówienia)
- Pobór mocy : 270W
- Waga: 9,8kg
- Wymiary : 482 x 44 x 420 mm

**Panel Tylny:**